


#### Telecomando per controllo colore di nastri RGBW










# Collegamenti Ricevitore





## Funzioni Telecomando



### Articoli correlati



JO-CONTR-241 Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - 5A pag. 604



JO-CONTR-241DIN Controller ricevitore RF per telecomandi mono colore, CCT regolabile e RGBW - 12/24V - barra DIN pag. 605



PAP-LR03AP/4BP Pila Alcalina AAA - 1.5V

Articolo

EAN Code

# JO-CONTR-235



Confezione: Scatola da 1 pz., Imballo: Scatola da 3 scatole Multiplo di vendita: 1 pz.

Telecomando per controllo colore di nastri RGBW.

ll telecomando JO-CONTR-235, utilizzato con gli appositi ricevitori di Alpha Elettronica opportunamente connessi ad un nastro led RGBW oppure una nastro led RGB e uno bianco, consente tramite rotella la miscelazione dei vari colori RGB e del bianco. Inoltre è possibile regolare l'intensità (dimmer) della colorazione scelta

È possibile selezionare fino a dieci modalità dinamiche di rotazioni di colore RGB e modificarne la velocità di transizione.

#### Caratteristiche

- Il telecomando è in grado di gestire fino a quattro zone (tasti 1,2,3,4).
- Ogni zona deve essere composta da almeno un ricevitore (non incluso)
- Ad ogni ricevitore può essere collegato un nastro RGBW oppure un nastro RGB e un nastro Bianco
- Per ogni zona possono essere salvati fino a tre stati dinamici oppure fissi (memo-

### Caratteristiche Tecniche Telecomando

Frequenza: 868MHz Batterie: 3 x AAA (1,5V) Raggio d'azione: 30m

Funzioni: Regolazione RGBW e dimmer

Zone: 4 (salvataggio di 3 impostazioni per ogni zona)

#### Caratteristiche Generali

Marca: JOlight Funzione: Telecomando

Adatto per: RGBW Metodo di controllo: RF

# Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza: 120mm Larghezza: 55mm Altezza: 17mm

Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero

### Note

Il telecomando deve essere utilizzato in abbinamento con almeno un ricevitore apposito di Alpha Elettronica(non incluso).

Un telecomando JO-CONTR-028 può lavorare con tanti ricevitori (fino a 100 a patto che tutti i dispositivi coinvolti siano all'interno del raggio di 30m). Un ricevitore può lavorare con più telecomandi (fino a 6).

Al momento dell'installazione i telecomandi devono essere associati ai relativi ricevitori tramite il tasto "Learning key" presente sul ricevitore.

## Accessori inclusi



Base porta telecomando