PULSE STEP RELAY



CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES


LVD, EMC, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN60669-1



50-60 Hz - 12, 24, 230 Vac Installazione a parete Installazione libera o in cassetta di derivazione Carico nominale 10 A - 250 Vac

50-60 Hz - 12, 24, 230 Vac On wall installation Junction box or free mounting Rated load 10A - 250 Vac





CODICE	TENSIONE	INCANDESCENZA	ALOGENA	FLUORESCENZA	LED 230V	PULSANTI LUMINOSI COLLEGABILI	CONTATTI	SCHEMA	PESO
CODE	VOLTAGE	INCANDESCENT	HALOGEN	FLUORESCENT	LED 230V	CONNECTABLE ILLUMINATED PUSH-BUTTONS	CONTACTS	DIAGRAM	WEIGHT
	Vac	Watt	Watt	Watt	Watt				gr
RE012IN	12	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
RE024IN	24	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
RE230IN	230	1000	700	350	100*	4	1 NO	A	55
RE012CO	12	1000	700	350	100*	4	2 NO	В	55
RE024CO	24	1000	700	350	100*	4	2 NO	В	55
RE230CO	230	1000	700	350	100*	4	2 NO	В	55
CO250RE	1,5 uF / 250	1,5 uF / 250 Vac condensatore, consente fino a 25 pulsanti luminosi collegabili / capacitor allows to connect max 25 Illuminated push buttons							

tecnoswitch 😡

i sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Ai sensi del Docreto Legistativo nº49 del 14 Marzo 2014 "Attuacione della Direttiva 2012/19/UE si influi di apparecchiature elettriche e detertriche (PAEE)" llismibol del cassonetto barato iopiziona sull'apparecchiatura indica ele lipodotto alla fine della propriva i autili deve essere raccotto segnatamente degli alli influiti L'utante dovà, partanto, conteriori l'apparecchiatura integra dei componenti essenzali giunta à fine vita agli idoni cerini di raccotta differenzata a seconda dei rifluiti L'utante dovà, partanto, conteriori l'apparecchiatura integra dei componenti essenzali giunta à fine vita agli idoni cerini di raccotta differenzata e seconda dei rifluiti L'utante dovà. partanto, conteriori l'apparecchiatura entregra dei componenti dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalento, in ragione d'uno a uno, opure 1 a zero per le apparecchiatura eventi tatio maggiore inferiore a ZGomo, L'adeguata mocotta differenzata per l'into successivo dell'apparecchiatura dimessa al richaggio di trattamento e dis enatilemento ambientele compitativo e d'utare possibili felle inggistiva suffavo inhiberite e sulla satute famorito di control control de cellare divatare postenziatare accessitatura di cui al componenti a faporenchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzoni amministrative di cui al Decreto Legistativo l'Avio dei 14 Marzo 2014.



*Le potenze riportate sono indicative e dipendono dalla qualità e dalla tipologia del dispositivo LED 230V LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them